

RF+ ресивер



USB RF+ ресивер не требует установки дополнительных драйверов. Имеет встроенную флеш память, в которой находится не требующее установки программное обеспечение и имеется возможность сохранения данных пользователя, в том числе результатов тестирования, списка участников и вопросов. Радиочастотная технология обеспечивает дальность действия до 60 метров, при этом нет необходимости находиться в зоне прямой видимости пульта ResponseCard.



Технические характеристики

Размер и Вес

- Высота: 83,5 мм
- Ширина 22,8 мм
- Глубина 9,2 мм
- Вес: 11 грамм

Дальность действия

- 60 м*

Питание и энергосбережение

- Питание от USB

Емкость памяти

- 4 ГБ

Производительность

- 1000 пультов ResponseCard

Совместимость программного обеспечения

Изделия ПК

- TurningPoint 5.0
- TurningPoint 4.5
- TurningPoint AnyWhere 3.2
- TurningKey 1.4
- RemotePoll 1.5

Изделия Mac

- TurningPoint 5.0
- TurningPoint AnyWhere 3.1
- TurningKey 1.3

Совместимость с подключаемыми устройствами

- ResponseCard LT
- ResponseCard RF
- ResponseCard RF-A
- ResponseCard RF LCD
- ResponseCard NXT
- ResponseCard QT

* Реальные характеристики могут отличаться в зависимости от условий голосования и другого оборудования